Digitális óra FULL HD WiFi kamerával


Használati útmutató




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás



1. Idő megjelenítése
2. SET gomb
3. Kamera
4. UP gomb
5. IR LED égő
6. DOWN gomb
7. Kék LED fényjelzés a WiFi csatlakozás jelzésére



8. USB port
9. Memóriakártya bemenet
10. LED fényjelzés a töltöttségi szint jelzésére
11. RESET gomb
12. ON/OFF kapcsoló (a WiFi-hez)
13. Elemek

2. Gyors kezdetek

- Csatlakoztassa a berendezést az energiaforrásra, majd kapcsolja be a készüléket a takaró alatt található ON / OFF gomb segítségével. Az elem töltéséhez ne felejtse el levenni az elem tokját.
- Állítsa be az aktuális időt. Az UP gomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy 12 vagy 24 órás fomátuban szeretné látni az időt. A SET gombra való kattintással átléphet az óráról a percekre. Az idő beállítható az UP és DOWN gombot nyomkodásával.
- Várjon kb. 2 percet, majd megpróbálhatja csatlakoztatni a készüléket a Pro iCam telefonos alkalmazáshoz. A Pro iCam telefonos alkalmazás használatát megtalálja weboldalunkon a termék alatt.

3. Részletes leírás

3.1 Idő beállítása

1. A berendezés bekapcsolását követően beállíthatja az időt.
2. Először is válassza ki az óra formátumát (12 vagy 24 órás). Ezt az **UP** gomb nyomásával választhatja ki.
3. A kiválasztott formátum után várjon pár másodpercet, amíg a készülék elmenti a beállítást.
4. Az időt a **SET** gombra való kattintással állíthatja be. Az adatokat az **UP** és **DOWN** gombok nyomkodásával állíthatja be.

3.2 A kamera csatlakoztatása a telefonos alkalmazáshoz


1. Csatlakoztassa a berendezést energiaforráshoz.
2. Csúsztassa a kapcsolót OFF helyzetről ON helyzetre.
3. Várjon 2 percet amíg a berendezés teljesen beindul.
4. A további útmutatást megtalálhatja a Pro iCam telefonos alkalmazás használati útmutatójában.

3.3 A kamera csatlakoztatása a PC szoftverhez


1. Helyezze a PC-be a mellékelt CD-t, és indítsa el a „**Remote PC Side Live View**“.
2. Csomagolja ki az **IPCMultiViewSetup_EN.zip** nevű fájlt a saját gépére.
3. Telepítse majd indítsa el az alkalmazást.
4. A további útmutatást megtalálhatja a számítógépes szoftver használati útmutatójában.

3.4 Csatlakozás a kamerára IP cím alapján


1. Helyezze a PC-be a mellékelt CD-t, amelyen megtalálja a „**LAN PC Side Live View**“ nevű elemet.
2. Válassza ki, hogy Windows vagy Apple számítógépet használ, és csomagolja ki a saját gépére az elemet.
3. A kicsomagolást követően nyissa meg a IPCamera.exe szoftvert.
4. Pár másodperc elteltével az megmutatja Önnek az IP kamerákat azok IP címével.



5. Kattintson duplán az Ön által választott címre.
6. A címet ellenőrizze böngésző segítségével.
7. Ezt követően fel lesz kérve a felhasználónév és a jelszó megadására. A felhasználónév helyére írja be, hogy “**admin**”, és a jelszó mezőjét hadja üresen. Jelentkezzen be.




8. Ezt követően haladjon a képek alapján. Alul válasszon nyelvet, telepítse a plug-in-t a vezérléshez, és indítsa el a megfigyelést.



9. Ha a kamera képe nem figyelhető meg, akkor próbálja ki másik böngészővel, vagy kattintson a „**Non-IE Web Browsers**“ lehetőségre.

3.4 WiFi-re való csatlakozás a telefonos alkalmazás használata nélkül

1. A formázott memóriakártyán hozzon létre egy szöveges dokumentumot “wifi” névvel.
2. A szöveges dokumentumba írja bele a wifi hálózat nevét és jelszóját (vigyázzon a nagy és kis betűkkel!) a képen látható formában:



3. Helyezze a memóriakártyát a kamerába (VIGYÁZAT: A kamerának ki kell lennie kapcsolva a behelyezés közben)
4. Kapcsolja be a kamerát, majd várjon kb. 1 percet. Ezt követően a kamerának a WiFi kellene lennie csatlakozva.

3.5 A berendezés töltése

1. A berendezés töltéséhez csatlakoztassa annak hátulján található csatlakozón keresztül a töltőt az energiaforráshoz.
2. A piros fényjelzés jelzi, hogy a készülék töltődik.
3. Ha a piros fényjelzés elalszik, akkor az azt jelzi, hogy a berendezés feltöltődött.
4. A berendezés használatához nincs szükség az elemek feltöltéséhez. A berendezés működőképes elemek nélkül is, energiaforrásra csatlakoztatva.

Vigyázat: A töltéshez mindig az eredetileg mellékelt tartozékokat használja, ellenkező esetben a berendezés károsodását kockáztatja meg.

3.6 A fájlok átvitele PC-re

1. Ha a berendezésben található memóriakártya, akkor arra rögzíthet felvételeket (részletesebb információt megtalál a Pro iCam telefonos alkalmazás használati útmutatójában), és azt később átviheti PC-re is.
2. Vegye ki a memóriakártyát a berendezésből, és helyezze azt az adapter segítségével a PC-be, vagy más készülékbe, ahol meg szeretné tekinteni a felvételeket.
3. A memóriakártyán megtalálja a rögzített felvételeket annak rögzítésének dátumával és idejével elnevezve.

4. A memóriakártyával ugyanúgy dolgozhat, mint egy egyszerű pendrive-al. Kitörölhet, átnevezhet, áthelyezhet, megtekinthet, stb. felvételeket.

4. Paraméterek

Felbontás	1920*1080
Képsűrűség	25fps
Maximális memóriakártya támogatása	64 GB
Üzemidő elemekre	1-2 óra
Töltés hossza	3-4 óra

5. FAQ – Gyakori kérdések

„Az idő a képernyőn villog“
A villogó óra az alacsony töltöttségi szintet jelzi. Ajánljuk ekkor a készülék feltöltését.

„Kompatibilis memóriakártyét helyeztem a készülékbe, de arra nem mentődnek el a felvételek“
Próbálja meg a memóriakártya formázást PC segítségével.

„Elfelejtettem a kamerához tartozó jelszót. Mit csináljak?“
Kapcsolja be a készüléket és várjon kb. 2 percet. EZt követően nyomja meg a RESET gombot kb. 5 másodperc hosszan.

„Nem sikerül csatlakoznom a WiFi hálózatra“
Győződjön meg a hálózat erősségéről és működőképességéről pl telefon segítségével.

„Az ébresztőórán állandóan világít a kék fényjelzés. Ki lehet kapcsolni?“

Igen, a telefonos alkalmazás segítségével. Kattintson a LED dióda ikonjára .

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.