Kamerový modul Secutek SAH-M005

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

1. Popis produktu





1 – Čočka kamery

2 – Konektor baterie

3 – Slot na paměťovou kartu

4 – Napájecí konektor (micro usb)

5 – Přepínač zapnutí / vypnutí

6 – Tlačítko Reset

7 – Dioda

8 – Přepínač nahrávacích módů

9 – Mikrofon

2. Zprovoznění zařízení

- Do zařízení vložte paměťovou kartu maximální velikosti 64GB
- K zařízení připojte baterii
- Posuňte přepínač ON/OFF do polohy ON
- Zařízení vypnete posunutím přepínače ON/OFF do polohy OFF

3. Nahrávací módy

1. Kontinuální nahrávání

Pro kontinuální nahrávání posuňte přepínač nahrávacích módů do polohy C. Připojte k zařízení baterii a zapněte zařízení posunutím přepínače do polohy ON. (Modrá dioda zabliká modře 3x rychle, 2x pomalu a následně zhasne). Pro vypnutí nahrávání posuňte přepínač do polohy OFF.

2. Nahrávání pomocí detekce pohybu


Pro nahrávání pomocí detekce pohybu posuňte přepínač nahrávacích módů do polohy M. Připojte k zařízení baterii a zapněte zařízení posunutím přepínače do polohy ON. (Modrá a červená dioda zabliká modře 3x rychle, 2x pomalu a následně zhasne). Pro vypnutí nahrávání posuňte přepínač do polohy OFF.

4. Přehrání nahrávek

Micro SD kartu vyjměte z přístroje a vložte ji do adaptéru a poté do PC. Následně již můžete s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk. Kopírovat nahrávky, přehrávat atd.

5. Nastavení data a času

Vytvořte textový soubor s názvem „time“. Soubor otevřete a napište do něj datum a čas ve formátu RRRR.MM.DD HH:MM:SS



1. Vložte paměťovou kartu do přístroje do PC
2. Zkopírujte vytvořený soubor do hlavního adresáře
3. Vložte kartu zpět do přístroje

Natočte testovací video a ujistěte se, že nastavení času proběhlo v pořádku

6. Specifikace

Rozlišení – 2MP CMOS 1920x1080

Komprese - H.264

Max. velikost paměť. karty – 64GB

Video formát – MOV



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz