IP dome kamera Secutek SLG-LVDB3XS1200, IR 30m, 12MP

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 141 00

Tel: 244 472 125

1. Popis kamery





1 – šroubky krytu kamery

2 – IR přísvit kamery

3 – čočka kamery

4 – video out

5 – audio out

6 – alarm

7 – LAN

8 – Napájení 12V

9 – audio in

2. Zprovoznění zařízení

- Do slotu na micro SD vložte paměťovou kartu.

  - Odšroubujte 4x šroubky a odejměte kryt kamery
  - Vložte micro SD kartu do slotu



- Přišroubujte kryt zpět


- Do kamery připojte napájecí a síťový kabel.
- Připevněte ji na zeď/strop dle potřeby.
- Kameru je nyní možné používat - ovládat přiloženým softwarem do PC/telefonu nebo propojit s NVR nahrávacím zařízením.

3. Instalace a registrace app BitVision


a) Stáhněte si a nainstalujte na svůj mobilní telefon aplikaci „**BitVision"** následujícím způsobem:
1) Pomocí Google App Store nebo App Store,
2) Naskenujte následující kódy QR.

Android IOS

b) Přidejte zařízení:
   1) Ujistěte se, že je NVR připojeno k internetu, P2P je zapnuté a je online.
   2) Nastavte telefonní síť, připojte telefon k bezdrátové síti.
   3) Přihlaste se do mobilního klienta a vyberte **"správa zařízení"** kliknutím na ikonu v pravém horním rohu. Dále klikněte na tlačítko **"+"** ve spodní části rozhraní, zvolte možnost **"Přidat zařízení"**.




Vyberte vyhledávání **"IP/DDNS/SN"** Přejděte na záložku **"SN"** a naskenujte QR kód umístěný na spodní straně zařízení, vyplňte název a přihlašovací údaje a potvrďte. Zařízení bude přidáno do aplikace.




Živý přenos


a) V okně náhledu klikněte na **"+"**



b) Vyberte kanál náhledu zařízení v seznamu zařízení a poté klikněte na tlačítko **"Hotovo"**




c) Nyní máte náhled videa v reálném čase.




Zpětné přehrání


a) Z panelu nástrojů aplikace vyberte možnost „**Přehrát**“, potom přejdete na rozhraní přehrávání videa. V okně náhledu klikněte na **"+"**



b) Vyberte kanál přehrávání zařízení ze seznamu zařízení a poté klikněte na tlačítko **"Hotovo"**



c) Označte okno náhledu, pomocí tlačítka kalendáře (pravý horní roh) vyberte datum záznamu pro zpětné přehrávání a přehrajte požadovaný záznam. Posouváním v časové ose lze přehrávat požadovaný čas záznamu.




4. Správa přes webové rozhraní a nastavení wifi

1 – Kameru je nutné připojit do stejné internetové sítě jako PC.



2 – Do PC nainstalujte program IP search

- Tento program slouží ke zjištění IP adresy připojené kamery
- Hledání aktivujete stiskem ikony „Search“
  Pokud máte připojených více kamer je nutné vybrat tu správnou podle kódu mac. Tento kód je umístěn na etiketě na spodní straně kamery.
- Poté kameru vyberte jedním stiskem, taky aby se Vám zbarvil řádek.
  Zatrhněte možnost DHCP enable, vyplňte user (admin), password (admin) a změnu uložte kliknutím na ikonu „modify“.
- Dále klikněte dvojklikem na řádek vybrané kamery. Následně se Vám zobrazí odkaz webového rozhraní kamery (tuto stránku je nutné otevřít v prohlížeči explorer).




3 - Přihlášení do webového rozhraní

- Před přihlášením je nutné stáhnout a nainstalovat plugin.



Po instalaci obnovte připojení a zobrazí se Vám již přihlašovací okno.
Přihlašovací údaje : **User – admin**
Pass - admin

Poté klikněte na složku „configuration“ , „network“, advance setup, wifi a vyberte Vaší síť a vložte heslo sítě (Key).
Nastavení uložíte kliknutím na ikonku „Save“.


IP Camera
Live View
Playback
Configuration
1
Local Configuration
System
Network
2
Basic Setup
Advance Setup
3
Video
Image
Events
DDNS
FTP
SMTP
P2P
Cloud
Other
Wifi
4
Wifi
Scan
SSID
Encryption
Signal Strength
WAVLINK-Mesh_Touch
None
31
WAVLINK-Mesh
WPA-PSK
37
Secutek_WiFi
WPA-PSK
26
5
Status
Connection Failed
SSID
Key
6
Encryption
None
DHCP
IP Address
Netmask
Default Gateway
Preferred DNS Server
Save
7



5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.