Detektor skrytých kamer a objektivů


Návod k obsluze



Výhody produktu:

- Solidní kovové tělo
- Profesionální produkt
- Několik vyhledávacích módů

1. **Diagram produktu**



Tlačítka pro zesílení/zeslabení intenzity světla. Při bližších objektech použijte nižší intenzitu a naopak. Při zapnutí přístroje je nastavena intenzita 4

Tlačítko Search – pokud je stisknuto přístroj vyhledává, bliká vvhledávací dioda

Tlačítko Power – stiskem přístroj zapnete/vypnete. PO zapnutí svítí modrá dioda

Indikátor slabé baterie – pokud svítí doporučujeme vyměnit baterie

2. Provoz

- Kamera může být nalezena pouze z oblasti, kterou pokrývá svým záběrem
- Přístroj zapněte pomocí tlačítka Power
- Vyhledávací mód aktivujte stiskem tlačítka Search. Začne blikat vyhledávací dioda
- Před zahájením vyhledávání doporučujeme produkt otestovat na vzorkové kameře
- Princip vyhledávání je následující. Zapnutý přístroj s blikající vyhledávací diodou přiložte k oku a nasměrujte na oblast s potenciálním výskytem skryté kamery. Pokud se v zorném poli bude nacházet čočka kamery je velmi pravděpodobné, že se bude v průzoru tato čočka zrcadlit. Pozornost věnujte hodinám, detektorům kouře, PIR čidlům a podobným výrobkům
- Bílé pozadí (zejména zdi) maskuje skryté kamery velmi dobře. Proto v případě, že vyhledáváte kamery na bílých plochách, postupujte velmi pečlivě, měňte pozici a používejte různé intenzity blikání

- Intenzitu přísvitu měňte v závislosti na vzdálenosti mezi potenciální kamerou a detektorem. Čím je tato vzdálenost větší, tím větší intenzity přísvitu musí být zvolena
- V případě, že objevíte zrcadlící se čočku, změňte polohu a opakujte vyhledání. Tímto postupem eliminujete falešné odlesky kovových částí v záběrech detektoru. V případě, že se zrcadlení na stejném místě opakuje pokračujte ve fyzické kontrole daného místa či předmětu
- Postup opakujte na dalších potenciálních předmětech/místech

3. Specifikace

Pracovní vzdálenost	2-20 m
IR filtr	ANO, redukce odrazu
Nastavitelná intenzita svícení	ANO, 6 úrovní
Baterie	2x AAA (součást balení)
Rozměry	140 x 34 x 16 mm

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty ze sekce Detektory

Upozorňujeme, že ovládání produktu se může o návodu drobně lišit, což může být způsobeno jinou výrobní sérií.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití produktu v rozporu s platnými právními předpisy.

Pokud jste v našem manuálu objevili nějaké nesrovnalosti, budeme rádi, pokud nám je sdělíte na podpora@spyobchod.cz