# Inteligentní IP server – WiFi, P2P

## Návod k obsluze




### Výhody produktu:

- Universální – možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory
- Jednoduché nastavení
- Ovládání přes smartphone (Android, iPhone)

# 1. Diagram produktu


## 1.1 Verze s RCA konektory





1) Video vstup
2) Audio vstup
3) Konektor na připojení antény
4) Slot na paměťovou kartu
5) Konektor pro napájecí adpaptér
6) LAN konektor
7) Párovací tlačítko na připojení k routeru
8) Resetovací otvor
9) Tlačítko ON/OFF
10) LED dioda
11) Párovací LED dioda

## 1.2 Verze s kamerou








1) Konektor pro připojení antény
2) Slot na paměťovou kartu


3) LAN konektor na připojení kamery
4) Audio výstup
5) Konektor pro připojení napájecího adaptéru
6) Resetovací tlačítko
7) LAN konektor
8) I/O konektor

## 2. Začínáme připojením přes PC

- Nejprve si do svého PC nainstalujte dva ovládací programy z přiloženého CD (nejlépe pomocí souboru autorun.exe)




- Po správné instalaci se vám na obrazovce objeví dvě nové ikonky




- Poté připojte IP server do vašeho routeru, resp. do routeru v místě instalace, připojte kameru a IP server, příp. kameru připojte do sítě


Pozn: Pro správné nastavení IP serveru je třeba nejprve provést nastavení při připojení pomocí LAN kabelu, a teprve poté lze provést nastavení pomocí WiFi

- Dalším krokem je zprovoznění online obrazu (IP server je připojen pomocí kabelu). To lze provést dvěma způsoby:

## Online pomocí prohlížeče IE

- Dvakrát poklepejte myší na ikonku 


- Pokud máte správně připojen IP server a kamerku, zobrazí se vám automaticky kamerka v následující tabulce




- Pokud se tak nestane, klikněte na tlačítko **Refresh**
- Dvojklikem na link s kamerkou aktivujete připojení, zobrazí se vám přihlašovací obrazovka




- Klikněte na **Enter**, v následující tabulce pak vyplňte **Uživatelské jméno** a **Heslo** (defaultně jsou oba údaje „admin“) a klikněte na **OK**



- V případě, že používáte IE k podobné aktivitě poprvé, budete vyzvání k povolení instalace **Active** X. Klikněte pouze na tlačítko **Povolit**.
- Následně si již můžete užívat online pohledu




## Online pomocí aplikace P2P

- Druhou možností je pro online připojení použít aplikaci , kterou jste si nainstalovali do svého PC
- Aplikaci otevřete dvojklikem na ikonku výše
- Následně, nejprve klikněte na tlačítko pro přidání nové kamery, pokud v následující tabulce nebude již nabídnuta žádná kamera, klikněte na **Discover** a z nalezených kamer vyberte tu vaši




- Opět vyplňte Password a Name (defaultně admin) a potvrďte **OK**


- Jste připojeni. Kliknutím na konkrétní kameru následně zobrazíte online záběr, včetně ovládacího menu




- Pokud bude mít označený symbol červenou barvu počkejte pár sekund, dokud nezezelená, poté můžete dvojklikem otevřít příslušnou obrazovku (viz níže)



Význam jednotlivých symbolů pod obrazem je následující:






v

## 3. Pokračujeme připojením přes smartphone (Android, iPhone)


### Andoid


- Nejprve si do mobilu stáhněte a nainstalujte aplikaci AnyScene 
- Následně, pokud budete poprvé přidávat novou kameru pomocí funce Scan QR Code, budete vyzváni ke stažení příslušného Scanneru




- Klikněte tedy na OK pro potvrzení stažení aplikace a následně aplikaci nainstalujte
- Poté, pokud chcete přidat novou kameru pro online pohled z vašeho mobilu, otevřete aplikaci AnyScene a klikněte na **Scan**





- Jakmile se vám zobrazí scanner zaostřete obrazovku na QR kód, který naleznete na boku svého IP serveru 


- Scanner potřebuje dobře zaostřit a poté kód přečte a automaticky vyplní v kolonce UID kód kamery
- Následně vyplňte Security code (defaultně admin), případně si kameru pojmenujte jinak než Camera
- Potvrďte OK a tím je kamera připojena, následně stačí kliknout na ikonku příslušné kamerky a na displeji se vám zobrazí online pohled
- Ikonky pod obrazovkou mají následující význam:
    - Vyfocení fotky
    - Příposlech zvuku
    - Návrat zpět

## iPhone/iPad

- Nejprve opět nainstalujte aplikaci AnyScene
- Otevřete ji a následně můžete okamžitě přidat novou kameru




- Pokud kliknete na Add je třeba manuálně přidat UID kamery, pokud kliknete na QRCode, můžete kód oscanovat
- Následně vyplňte heslo (password), defaultně je admin a můžete si užívat online připojení




- Význam jednotlivých ikonek pod obrazovkou je následující:
  - Vyfocení fotky
  - Zobrazení již vyfocených fotek
  - Příposlech zvuku

## 4. Připojení IP serveru přes WiFi

- Pokud chcete mít IP server připojen k místní síti bezdrátově, pokračujte následovně

### Pomocí IE přes PC

- Poté, co jste úspěšně zvládli připojení přes LAN kabel, lze nyní přikročit k připojení IP serveru přes WiFi

- Dvakrát poklepejte na ikonku 

- Následně klikněte na tlačítko **Setting**





Nebo





- Zobrazí se následující menu




- Následně klikněte na **Network**, poté **Wireless Setup**, a poté **Enable**





- V následující obrazovce stisknutím tlačítka **Search** vyhledáte dostupné sítě





- Vyberte síť, ke které IP server připojujete a potvrďte tlačítkem **Apply**



- Následně vyberte typ zabezpečení, kódování a 2x vyplňte heslo (WPA key) k vaší síti a nastavení opět potvrďte tlačítkem **Apply**





- V případě, že jste vše provedli správně na obrazovce se objeví nápis **Wireless setup accepted successfully!**





- Nyní vypněte IP server (odpojte ho ze sítě), poté odpojte LAN kabel a IP server opětovně zapněte. Po chvíli začne pracovat bezdrátově

## Pomocí smartphonu Android/iPhone


- Nejprve otevřete aplikaci AnyScene a otevřete Menu příslušné kamerky





- Klikněte na **Advanced Setting** a dále klikněte na **Network Setup/WiFi**




- Vyberte síť, ke které chcete, aby byl IP server připojen bezdrátově a vyplňte přístupové heslo




Klikněte na Back nebo OK



- Posledním krokem je vypnutí a následné odpojení IP serveru od routeru (kabelu) a následné opětovné zapnutí IP serveru

Pozn: Je třeba dodržet přesně tuto posloupnost, jinak se vám IP server nemusí bezdrátově připojit

- Tím je celé připojení dokončeno

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty ze sekce IP Kamery

Upozorňujeme, že ovládání produktu se může o návodu drobně lišit, což může být způsobeno jinou výrobní sérií.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití produktu v rozporu s platnými právními předpisy.

Pokud jste v našem manuálu objevili nějaké nesrovnalosti, budeme rádi, pokud nám je sdělíte na podpora@spyshops.cz