Skrytá mini kamera velikosti kreditní karty Lawmate PV-BC10

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 141 00

Tel: 244 472 125

1. Zobrazení přístroje

1.1 Zobrazení a popis zařízení



1. Páčka power on/off
2. Páčka mode Video / audio mode
3. Tlačítko Format
4. Slot pro micro SD kartu
5. Reset
6. USB slot
7. LED dioda
8. Vibrace on/off
9. Čočka kamery

1.2 Obsah balení




1 – micro SD karta
2 – Skrytá mini kamera velikosti kreditní karty Lawmate
3 –USB kabel

2. Podrobný návod

2.1 Nabíjení

1. Připojte napájecí USB kabel ke kameře.
2. Z druhé strany připojte USB kabel do počítače, nebo nabíječky.
3. Na zařízení se rozsvítí zelená LED dioda, značící nabíjení zařízení. Plné nabití je signalizováno zhasnutím této diody.



2.2 Indikace signalizačních LED diod

Červená LED dioda svítí - zařízení nahrává

Červená LED dioda bliká – v zařízení není vložena micro SD karta

Modrá LED dioda svítí - zařízení je zapnuté

Modrá LED dioda bliká – zařízení má nízký stav baterie

Zelená LED dioda svítí – zařízení se nabíjí

Zelená LED dioda nesvítí – zařízení je plně nabité

2.3 Formátování

1. Stiskněte a držte tlačítko formát a poté posuňte páčku power do polohy ON.
2. Modrá dioda se rozsvítí a červená bude blikat.
3. Jakmile diody zhasnou, je karta naformátována a vy můžete pustit tlačítko format a páčku Power posunout do polohy off.

2.4 Ovládání - nahrávání

1. Do zařízení vložte micro SD kartu
2. Zařízení zapněte posunutím páčky Power do polohy ON
3. Posunutím páčky mode ze střední polohy do horní polohy, začne zařízení nahrávat video.
4. Posunutím páčky mode ze střední polohy do spodní polohy, začne zařízení nahrávat audio.
5. Nahrávání videa či audia ukončíte posunutím páčky do střední polohy.
6. Pokud zařízení zamrzne, stiskněte tlačítko Reset.

2.5 Stažení souborů do PC

1. Všechny soubory jsou ukládány na paměťovou kartu.
2. Pro stažení souborů propojte kameru s PC pomocí USB kabelu.
3. Posuňte páčku Power do polohy ON
4. Poté se Vám již vyměnitelný disk s nahrávkami.
5. Po otevření na PC můžete ze složky soubory mazat, či kopírovat, tak jako u obvyklého USB zařízení.

2.6 Nastavení času (přes Windows PC)

1. Připojte zařízení / paměťovou kartu k PC a otevřete kořenový adresář
2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Nový → Textový dokument
3. Textový dokument pojmenujte „settime“ (tak, aby se soubor jmenoval **settime.txt**)
4. Datum vložte ve formátu „ROK.MĚSÍC.DEN HODINA:MINUTA:VTEŘINA“)
   - Pokud je dnešní datum 13.4.2017 a je tři čtvrtě na 4 odpoledne, vložíte do souboru (bez uvozovek): „**2017.04.13 15:45:00**“
5. Vložte paměťovou kartu do zařízení a zapněte ho.
6. Úspěšné nastavení času poznáte tak, že při příštím propojení s PC se Vámi vytvořený soubor na paměťové kartě nebude nacházet.

4. Specifikace

Parametr	Popis
Rozlišení	1280x720px
Obrazový senzor	1/4" progressive CMOS sensor
Kapacita	podpora micro SD až 16GB
Počet FPS	30
Automatické spouštění	ne
Rozdělování záznamů	ano, 20 min video, 30 min audio
Režim záznamu	manuálně
Max. délka záznamu z vlastní baterie	cca 140 min. videa a 280 min. audia
Max. délka záznamu do zaplnění kapacity	5 hodin videa při 16GB kartě
Audio + video	ano
Možnost non-stop provozu v el. síti	ne
Samotné audio	ano
Fotografie	ne
Počet GB na 1h záznamu	3,2GB
Úhel záběru	67°
Světelnost	3,3 Lux@F2.0
Kapacita baterie	750 mAh
Doba nabíjení	2 hodiny
Rozměry	95x50x10 mm

5. FAQ – často kladené dotazy:

„Do zařízení jsem vložil kompatibilní kartu, ale přesto se na ni záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat v PC, či pomocí tlačítka Format.

Nezobrazuje se mi nastavený čas“

Čas je nutné přenastavit po každé výměně baterie.



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.