Bateriová solární 4G kamera
Secutek SBS- QB25G

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4

Obsah balení



1. Solární panel
2. Kamera s reflektorem
3. Držák panelu
4. Sáček se šrouby
5. Manuál
6. Micro USB kabel k PC připojení kamery napájení


Popis zařízení



1. Bílé světlo reflektoru
2. RIP senzor
3. Světelný senzor
4. Mikrofón
5. Světelný Indikátor
6. HD objektiv
7. Panel pro připojení solárního panelu / panel k manuálnímu ovládání / připojení

Popis tlačítek panelu k manuálnímu ovládání

1. Slot pro SD kartu
2. USB připojení k napájení
3. Slot pro SIM kartu
4. Tlačítko pro reset zařízení
5. Zapnutí / Vypnutí



Opatření

- Pokud kamera během práce nereaguje na žádné operace, stiskněte RESET otvor pro restartování produktu.
- Soubory doporučujeme pravidelně zálohovat na PC, aby nedošlo ke ztrátě dat, která by mohla být způsobena nesprávnými operacemi nebo poškozením zařízení.
- Nejsme zodpovědní za poruchy zvukových nebo obrazových souborů způsobené nesprávným použitím nebo poškození kamery.
- Kameru prosím nerozebírejte sami. Před případným zasláním k opravě prosím zálohujte soubory.
- Nejsme zodpovědní za ztrátu informací způsobenou opravou zařízení.
- Nejsme zodpovědní za právní důsledky zvukového nebo obrazového záznamu bez souhlasu zaznamenávaných osob.

Podrobný manual pro instalaci aplikace a používání


1. Instalace aplikace:

A. Naskenujte QR kód pro operační systém iOS v manuálu produktu a stáhněte si a nainstalujte aplikaci „UBox“ se svým mobilním zařízení.

B. Vyhledejte „UBox“ v App Store či Google Play pomocí svých zařízení, stáhněte a nainstalujte Aplikaci.

2. Registrace účtu & přihlášení v aplikaci:

1. Otevřete aplikaci, udělte všechna povolení, zadejte svůj email, zaškrtněte souhlas s podmínkami použití a klikněte na "**Register**".



2. Zvolte si heslo, zopakujte heslo, opište verifikační kód a klikněte na "**Register**". Doporučujeme kvůli bezpečnosti heslo o délce aspoň 8 znaků.




3. Na vaši mailovou adresu zašleme verifikační mail.

4. Až přijde verifikační mail, klikněte na link v něm obsažený. Na následující obrazovce po vyplnění vašeho mailu a hesla (může být již předvyplněné) klikněte na "**Login".**

3. Připojení k 4G:

1. Klikněte na "**Add a Device**".




2. Zapněte kameru tlačítkem **ON/OFF** (12). Kamera oznámí (anglicky) že je připravena na párování. Pokud se kamera do tohoto módu nenastaví, použijte po jejím zapnutí tlačítko pro Reset.


   Na následující obrazovce vsuňte SIM kartu do zařízení kamery a zvolte "**Setup 4G Device**".



3. Vyčkejte až na zařízení kamera začne svítit LED dioda modře, poté kliknět na „**Next**“.



4. Objevte na zařízení kamery QR kód (nachází se z boku na nástavci), a použijte aplikaci k jejímu naskenování.




5. Aplikace poté začne zařízení automaticky vyhledávát a párovat se s ním (může trvat 5-60 sekund).

6. Po úspěšném přípojení je možné nastavit jméno a lokaci zařízení. Klikněte “**Done**” a tímto se dokončí proces instalace.


4. Používání aplikace:

1. Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo videozáznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.).




1. Zapnutí / Vypnutí notifikací
2. Základní nastavení (nastavení upozornění na pohyb, sdílení QR kódu kamery, cloud video nahrávek)
3. Živý náhled z kamery
4. Přidat nové zařízení

2. **Živý náhled**



1. Nastavení
2. Kvalita videa
3. Živý náhled
4. Celá obrazovka
5. Zapnout / Vypnout zvuk
6. Pořídit snímek
7. Oboustranná komunikace
8. Den zpětného přehrávání
9. Pořídit videozáznam
10. Vybrat úložiště pro zpětné přehrávání
11. Zpětné přehrávání záznamů


3. Podrobné nastavení kamery





1. Cloud kamery – formátování, aktuální stav paměti
2. Orientace obrazu – přetočení obrazu
3. Světelné podmínky prostředí, noční vidění
4. PIR detekce pohybu
5. Délka záznamu – 15s, 30s, 60s, neustále
6. Obrazová frekvence
7. Vypnutí/zapnutí signalizační diody
8. Základní nastavení – název kamery
9. Synchronizace času
10. Základní údaje o zařízení
11. V případě novější verze firmwaru, aktualizuje stávající

4. Nastavení notifikací


a. Klikněte na základní nastavení kamery (kamera nesmí být v režimu náhledu).
b. Poté vyberte nastavení notifikací – Accept call.
c. Vyberte druh oznámení.







Upozornění na pohyb lze vybrat z následující nabídky:




Silence – ticho, vypnuto.
Notification – upozornění alarmem přes aplikaci.
Call in – aplikace vás prozvoní.


5. Přehrání nahrávek


1 – Klikněte na obrazovku živého náhledu.

2 – Zvolte cloud storage / paměť. kartu.

3 – Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát (pouze video).







Poznámka:

Pro editaci fotek a videí (sdílení, mazání, přesouvání), stejně jako pro jejich prohlížení použijte na základní obrazovce aplikace položku **Album.**



Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.