UR225-135

Návod k obsluze

Kontakty na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
Praha 4 140 00

Tel.: 244 472 125

Popis produktu

1 – přepínač nahrávacích módů

2 – LED dioda

3 – mikrofon

4 – USB konektor

Nabíjení baterie

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii.
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít.
- Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu (přepínač módů je ve střední poloze) připojíte přes USB kabel k PC.
- Červená dioda začne nepřerušovaně svítit. Jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách), dioda začne blikat.
  Pozn.: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, postup opakujte.
- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte.

Zbývající kapacita baterie	**LED dioda – MODE**
Více než 70 %	Během 5 s dioda zasvítí
30 % - 70 %	Dioda během 5 s zabliká
Méně než 30 %	LED dioda nesvítí

Nahrávání

Kontinuální nahrávání

- Nepřetržité nahrávání zahájíte tím, že posunete přepínač do polohy vpravo, jak je uvedeno na obrázku.

- Nahrávání bude spuštěno automaticky do 5 s.

Nahrávání s detekcí zvuku

- Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače do polohy vlevo. Pokud je následně zaznamenán zvuk, nahrávání se spustí během 5 s.

- Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný zvuk, přístroj uloží záznam a přepne se do pohotovostního módu.
- V případě, že přepnete přepínač do střední polohy, záznam bude uložen.

<u>Upozornění:</u>

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si proto ukládejte např. na vašem PC.

Připojení k PC – přehrání nahrávek

- Pokud chcete přehrávat nahrané soubory, připojte přístroj přes USB kabel k PC.
- Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač ve střední poloze).
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné operace jako s běžným flash diskem.
- Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC.

Nastavení zařízení

- Připojte zařízení k PC.
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk.
- Po otevření disku, otevřete soubor StealthTronic.



- Zobrazí se Vám následující okno, kde lze nastavit datum (čas se nastaví podle času v pc).

- Nastavte aktuální datum a potvrďte tlačítkem „SET TIME“



- Ve složce s programem se vytvoří nový soubor.



- Odpojte zařízení od PC a proveďte testovací nahrávku. Čas a datum se synchronizuje.

Pozn.: Pokud se zařízení vybije, je nutné celý proces nastavení opakovat.

FAQ – často kladené dotazy:

„Nastavil jsem čas a datum, i přesto se mi u nahrávek nezobrazují.“

- Po každém úplném vybití je nutné čas nastavit znovu.

„***Nevím, kam se ukládají pořízené záznamy.“***

- Záznamy naleznete ve složce „VOICE“.

Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.